

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP IoT



1. GIỚI THIỆU

Hộp IoT và Ứng dụng **FREE Drum Filter** có sẵn trên kho ứng dụng **Apple Store** và **Google Play** giúp người dùng giám sát, điều khiển và gửi thông báo đến điện thoại thông minh với những tính năng như sau:

TÍNH NĂNG	HIỂN THỊ	NỘI DUNG	HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG
Trạng thái kết nối	Biểu tượng ● hoặc ●	Chấm Xanh: Có điện và đang kết nối Chấm Đỏ: Mất kết nối hoặc mất điện	Hiển thị và gửi thông báo
Trạng thái hoạt động	TỐT / LỖI	Cảnh báo khi cảm biến an toàn kích hoạt, cho biết hoạt động của hệ thống lọc bị dừng cần được kiểm tra ngay	Hiển thị và gửi thông báo
Trạng thái mực nước	TỐT / CHÚ Ý	Hệ thống vẫn hoạt động, cần chú ý kiểm tra mực nước khi có thể	Hiển thị và gửi thông báo
Trạng thái xịt rửa	ĐANG RỬA / DỪNG	Hiển thị trạng thái máy đang dừng hay đang xịt rửa	Hiển thị
Số lần xịt rửa	1234	Hiển thị tổng số lần xịt rửa từ lần xoá cuối	Hiển thị
Xoá số lần xịt rửa	Nút ấn	Xoá số lần xịt rửa về 0 và hiển thị thời gian xoá để theo dõi	Hiển thị và điều khiển
Xịt rửa chủ động (*)	Nút ấn	Ấn và giữ để kích hoạt chu trình xịt rửa	Điều khiển
Xịt rửa trong ngày	123	Hiển thị tổng số lần xịt rửa trong 24h qua	Hiển thị trong nhật ký
Cảnh báo xịt rửa trong ngày	123	Cảnh báo số lần xịt rửa tăng cao bất thường (quá 300 lần / 24h)	Hiển thị và gửi thông báo
Lần xịt rửa gần nhất	Thời gian	Ngày giờ lần xịt rửa gần nhất	Hiển thị trong nhật ký
Nhật ký	Sự kiện Thời gian	Ghi lại những biến cố quan trọng theo thời gian thực	Hiển thị Nhật ký trong 7 ngày
Quản lý nhiều thiết bị và đặt tên riêng	Hồ A Hồ B	Kết nối cùng lúc nhiều hộp IoT của nhiều máy trên cùng ứng dụng và đặt tên riêng	Đầy đủ chức năng cho từng máy
Ngôn ngữ	Giao diện	Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh	Tuỳ chọn ngôn ngữ

(*) Tính năng chỉ áp dụng cho máy sản xuất từ 2022 trở về sau.

2. TÀI ỨNG DỤNG

Tài ứng dụng **FREE Drum Filter** có sẵn trên App Store hoặc Google Play:

Dùng chức năng *tim kiếm* tên ứng dụng “FREE Drum Filter” hoặc quét mã QR Code hình bên hoặc link bên dưới để tải ứng dụng



App Store Link: <https://apps.apple.com/us/app/free-drum-filter/id1597472915>

Google Play Link: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freedrumfilterandroid.io>

3. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

- Cung cấp địa chỉ email cho nhà cung cấp để nhận email kích hoạt sử dụng.
- Kích hoạt tài khoản theo chỉ dẫn từ email nhận được và tự đặt mật khẩu cho tài khoản của mình.
- Đăng nhập vào Ứng dụng với tài khoản là địa chỉ email và mật khẩu vừa tạo.

4. CÀI ĐẶT CHO HỘP IoT


- Cắm cáp Hộp IoT vào cổng IoT Box trên Hộp Điều khiển (Control Box) của máy và ấn mở nút nguồn trên Hộp IoT, đèn Xanh sáng.
- Hộp IoT sẽ phát ra mạng Wifi tên “**FREE Drum IoT**”, dùng điện thoại kết nối vào mạng Wifi này. (**)
- Mở ứng dụng (*đã đăng nhập vào tài khoản vừa tạo bên trên*), chọn dấu + (thêm thiết bị) ở góc trên bên phải màn hình.
- Màn hình xuất hiện ô trống để điền thông tin mạng Wifi kết nối cho Hộp IoT. Điền chính xác **Tên** (SSID) và **Mật khẩu** của mạng **Wifi** mà hộp IoT sẽ kết nối, sau đó bấm **LƯU**. (Hình 1)
- Chờ khoảng 10 giây để thiết bị cấu hình (Hình 2) và thiết bị báo “**đang kết nối**” (hình 3) --> hoàn tất.
- Tên mặc định của thiết bị là **FREE Drum IoT**, có thể thay **đổi tên** hoặc **xóa** thiết bị bằng cách vuốt ngang qua trái tên trong mục **Thiết bị** để vào 2 tùy chọn này.



Hình 1



Hình 2



Hình 3

(**) Nếu không tìm thấy mạng Wifi “FREE Drum IoT”, thực hiện Reset hộp IoT như sau: Ấn và giữ nút Reset (nằm chìm bên hông hộp IoT) trong khoảng 10 giây.